



Инструкция за работа ТРЕМОЛ КЛ

"ON/OFF" - включва апарата

Клавиш "MODE" - смяна режимите на работа на касовия апарат:

1. ПРОДАЖБИ : -

Задаваме 0 - "TOTAL"- парола на оператора.

Последователност на работа в режим **продажби**:

1.1 количество "QTY" - при единично количество не е задължително задаването му.

1.2 единична цена следва стокова група (департаменти) "D1-D3" така се избират първите три департамента. След натискане на D4 трябва да въведем номера на департамента от цифровия блок така се избират департаменти от 4 до 40.

1.4 "ST" - междинна сума- не е задължителен.

1.5 "TOTAL" - приключва сметката.

Корекция на грешки!

- Преди натискане на стоковата група грешката се изчиства с клавиша "CL"

- Преди приключване на сметката (натискане на клавиша "TOTAL") грешката се изчиства с клавиша "VD"

Забележка: Еднократното натискане на клавиша "VD" предизвиква корекцията на последния натрупан департамент , т.е. всички натрупвания ще бъдат извадени в обратен ред от реда на въвеждането им с неколкократно натискане на клавиша!

- Сторно след приключване на сметката с "TOTAL"

"VD" показание на дисплея СТОРНО: 1 - 3 избираме

1 /операторска грешка/;

2 /връщане на стока, рекламация/ прави проверка за касова наличност;

3 /намаление на данъчна основа/ прави се проверка за касова наличност;

След избора показание на дисплея ДОКУМЕНТ:1 - 2 избираме

1 показание на дисплея Док. N:000000

Задаваме номера на касовата бележка, която ще сторнираме "TOTAL", следва датата на грешния бон "TOTAL", следва час на грешния бон "TOTAL", показание на дисплея Инд. N ФП: "TOTAL", показание на дисплея УНП:00000000-000 "TOTAL", показание на дисплея СТОРНО !, повторно маркираме грешния бон!

Служебно въвеждане:

- Въвеждаме сумата и натискаме бутон "+%"

Служебно извеждане:

- Въвеждаме сумата и натискаме бутон "-%"

За ИЗХОД от режима натискаме бутон - "MODE"

2. ОТЧЕТИ Z - Дневен финансов отчет

-Задаваме 1111 - парола на администратора.

Отчета се стартира с клавиша "TOTAL"

За ИЗХОД от режима натискаме бутон - "MODE"

3. ОТЧЕТИ X

/месечен, периодичен отчет/

Задаваме 2222 - парола на администратора.

следват бутони "1" - "1" - "ST"

Задаваме начална дата: дд-мм-гг (пр.010105) - "QTY".

Задаваме крайна дата: дд-мм-гг (пр.310105) - "VD".

За ИЗХОД от режима натискаме бутон - "MODE"

За да ИЗКЛЮЧИМ апарата задържаем бутон - "ON/OFF".

*** КОНСУМАТИВ ТЕРМИЧНА ХАРТИЯ 57mm Ф40mm ***