




**ТЕХНОЛОДЖИС**

### Инструкция за работа с А1

#### 1. Режим на работа: - "ON"

##### Регистрация "TOTAL"

- 1.1 количество (цифрова клавиатура) "X" - при единично количество не е задължително задаването му.
- 1.2 единична цена (цифрова клавиатура).
- 1.3 стокова група (департаменти - "D1"; "D2"; "D3"; "D4"). За „5" група

натискамe - "00/SHT", ", "номер на департамент", "TOTAL".

1.4 "STL" - междинна сума - не е задължителен.

1.5 "TOTAL" - приключва сметката в брой.

1.6 "00/SHT", "TOTAL" избираме плащането "TOTAL" - Приключва сметката с карта.

##### Корекция на грешки!

- Преди натискане на стоковата група грешката се изчиства с клавиша "CL"
- Преди приключване на сметката (натискане на клавиша "TOTAL") грешката се изчиства с клавиша "VD"  
Забележка: еднократното натискане на клавиша "VD" предизвиква корекцията на последния натрупан департамент, т.е. всички натрупвания ще бъдат извадени в обратен ред от реда на въвеждането им с неколккратно натискане на клавиша!
- СТОРНО! След приключване на сметката с клавиш TOTAL. Натискамe "STL" " въвеждаме номер на ФП/по подразбиране изписан на дисплея/"TOTAL". Избираме една от трите възможности със стрелките "TOTAL", задаваме номера на грешния бон "TOTAL" и повторно маркираме грешката.

##### Служебно въвеждане:

- Въвеждаме сумата и натискамe бутон "00/SHT", "D1" и "TOTAL"

##### Служебно извеждане:

- Въвеждаме сумата и натискамe бутон "00/SHT", "D2" и "TOTAL" За ИЗХОД от режима се натиска "ON"

#### 2. Режим четене: "ON" - "3"

**В този режим можем да прочетем натрупаната за деня сума в касовия апарат, без да го нулираме.**

Отчета се стартира с клавиша "TOTAL"

За ИЗХОД от режима се натиска "ON"

#### 3. Режим нулиране (Дневен Отчет): "ON" -> "D2" -> "Total" -> "D3" -> "TOTAL"

В този режим се прави ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН дневен отчет, при условие, че има издавани касови бележки през деня.

За ИЗХОД от режима се натиска "ON"

#### 4. Отчет от дата до дата (Месечен, годишен отчет):

"ON" -> "6" -> "1" -> "2"

Задаваме начална дата: дд-мм-гг (пр.010115) - "TOTAL"

Задаваме крайна дата: дд-мм-гг (пр.310115) - "TOTAL"

Отчета се стартира с клавиша "TOTAL"

За ИЗХОД от режима се натиска "ON"

#### 5. Разпечатка КЛЕН: "ON" - "7" - "TOTAL"

Задаваме начална дата: дд-мм-гг (пр.010112) - "TOTAL"

Задаваме крайна дата: дд-мм-гг (пр.310112) - "TOTAL"

Отчета се стартира с клавиша "TOTAL"

**Консуматив - термична хартия 57мм.**