



### Инструкция за работа с А1

1. **Режим** на работа: - "ON"

Регистрация "TOTAL"

- 1.1 количество (цифрова клавиатура) "X" - при единично количество не е задължително задаването му.
- 1.2 единична цена (цифрова клавиатура).
- 1.3 стокова група (департаменти - "D1"; "D2"; "D3", "D1"). За „5“ група натискаме - "00/SHT", - », "номер на департамент", "TOTAL".
- 1.4 "STL" - междинна сума- не е задължителен.
- 1.5 "TOTAL" - приключва сметката в брой.
- 1.6 "00/SHT", "TOTAL" **избираме плащането "TOTAL"**-Приключва сметката

с карта.

**Корекция на грешки!**

- Преди натискане на стоковата група грешката се изчиства с клавиша "CL"
- Преди приключване на сметката (натискане на клавиша "TOTAL") грешката се изчиства с клавиша "VD"  
Забележка:еднократното натискане на клавиша "VD"предизвиква корекцията на последния натрупан департамент ,т.е. всички натрупвания ще бъдат извадени в обратен ред от реда на въвеждането им с неколккратно натискане на клавиша!
- **СТОРНО!** След приключване на сметката с клавиш TOTAL. Натискаме "STL" въвеждаме номер на ФП/по подразбиране изписан на дисплея/"TOTAL". Избираме една от трите възможности със стрелките "TOTAL", задаваме номера на грешния бон "TOTAL" и повторно маркираме грешката.

**Служебно въвеждане :**

- Въвеждаме сумата и натискаме бутон "00/SHT", "D1" и "TOTAL"

**Служебно извеждане :**

- Въвеждаме сумата и натискаме бутон "00/SHT", "D2" и "TOTAL" За ИЗХОД от режима се натиска "ON"

2. **Режим** четене: "ON" - "3"

**В този режим можем да прочетем натрупаната за деня сума в касовия апарат, без да го нулираме.**

Отчета се стартира с клавиша "TOTAL"

За ИЗХОД от режима се натиска "ON"

3. **Режим** нулиране (Дневен Отчет): "ON"->"D2"->"Total"->"D3"->"TOTAL"

В този режим се прави ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН дневен отчет, при условие, че има издавани касови бележки през деня.

За ИЗХОД от режима се натиска "ON"

4. **Отчет от дата до дата (Месечен, годишен отчет) :**

"ON" (докато се появи „Главно меню" -> "0" -> "11" -> "STL"

Задаваме начална дата: дд-мм-гг (пр.010115) - "X"

Задаваме крайна дата: дд-мм-гг (пр.310115) - "VD"

За ИЗХОД от режима се натиска "ON"

5. **Разпечатка КЛЕН:** "ON" - "7" - "TOTAL"

Задаваме начална дата: дд-мм-гг (пр.010112) - "TOTAL"

Задаваме крайна дата: дд-мм-гг (пр.310112) - "TOTAL"

Отчета се стартира с клавиша "TOTAL"