



Инструкция за работа с В1

1. Режим на работа: - "ON"

Регистрация "TOTAL"

- 1.1 количество (цифрова клавиатура) "X" - при единично количество не е задължително задаването му.
- 1.2 единична цена (цифрова клавиатура).
- 1.3 стокова група (департаменти - "D1"; "D2"; "D3", "D4"). За „5" група натискаме - "D+", "номер на департамент", "TOTAL".
- 1.4 "STL" - междинна сума- не е задължителен.
- 1.5 "TOTAL" - приключва сметката в брой.
- 1.6 "SH", "TOTAL" избираме плащането "TOTAL"-Приключва сметката с карта.

Корекция на грешки!

- Преди натискане на стоковата група грешката се изчиства с клавиша "CL"
- Преди приключване на сметката (натискане на клавиша "TOTAL") грешката се изчиства с клавиша "VD"
Забележка: еднократното натискане на клавиша "VD" предизвиква корекцията на последния натрупан департамент, т.е. всички натрупвания ще бъдат извадени в обратен ред от реда на въвеждането им с неколккратно натискане на клавиша!
- СТОРНО! След приключване на сметката с клавиш "TOTAL" Натискаме STL въвеждаме номер на ФП/по подразбиране изписан на дисплея/"TOTAL". Избираме една от трите възможности със стрелките "TOTAL", задаваме номера на грешния бон "TOTAL" и повторно маркираме грешката.

Служебно въвеждане:

- Въвеждаме сумата и натискаме бутон "+%" и "TOTAL"

Служебно извеждане:

- Въвеждаме сумата и натискаме бутон "-%" и "TOTAL"
За ИЗХОД от режима се натиска "ON"

2. Режим четене: "ON" - "3"

В този режим можем да прочетем натрупаната за деня сума в касовия апарат, без да го нулираме.

Отчета се стартира с клавиша "TOTAL"

За ИЗХОД от режима се натиска "ON"

3. Режим нулиране (Дневен Отчет): "ON" - "D3" - "Total" - "D2" - "TOTAL"

В този режим се прави ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН дневен отчет. В този режим се прави ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН дневен отчет, при условие, че има издавани касови бележки през деня.

За ИЗХОД от режима се натиска "ON"

4. Отчет от дата до дата (Месечен, годишен отчет):

"ON" - "0" - 11 - STL

Задаваме начална дата: дд-мм-гг (пр.010115) - "X"

Задаваме крайна дата: дд-мм-гг (пр.310115) - "VD"

За ИЗХОД от режима се натиска "ON"

5. Разпечатка КЛЕН: "ON" - "7" - "TOTAL"

Задаваме начална дата: дд-мм-гг (пр.010112) - "TOTAL"

Задаваме крайна дата: дд-мм-гг (пр.310112) - "TOTAL"

Отчета се стартира с клавиша "TOTAL"

Консуматив - термична хартия 57мм.